


Sicht auf die Stiftseite

Pin	Belegung	Farbe
1	0V Sensor	weiß
2	Up Sensor	blau
3	belegt*	grau
4	belegt*	rosa
5	0V	weiß/grün
6	Request / Data invers	gelb
7	Request / Data	violett
8	Up	braun/grün

* Eingang, darf Kundenseitig nicht belegt werden, nur für interne Zwecke!



View on pins

Pin	Signal	Color
1	0V Sensor	white
2	Up Sensor	blue
3	occupied*	grey
4	occupied*	pink
5	0V	white/green
6	Request / Data inverse	yellow
7	Request / Data	violet
8	Up	brown/green

* input, must not be used by customer, only for internal purposes!

connection layout Pana.. QV		Pin Layout		Change No. C049171-25	
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design. (ISO 16016)					
RSF Elektronik www.rsf.at		Serie	Version	Revision	Sheet
		D1214479 - 00 - C - 01			Page 1/1
Document No					