



Output Signal: TTL
 Connection: Bent plug connector, double-row, 15-pin

Connection Layout: **MR**
 Electrical Connection: 5ZS15



Connection
Geometry
(plug side):

060



Pin number ピン番号	Symbol 記号		Signal 信号		Full name
1	Ua1	(A)	Incremental	インクリメンタル	Square-wave signal Ua1
2	$\overline{\text{Ua1}}$	($\overline{\text{A}}$)	Incremental	インクリメンタル	Square-wave signal Ua1 inverse
3	Ua2	(B)	Incremental	インクリメンタル	Square-wave signal Ua2
4	$\overline{\text{Ua2}}$	($\overline{\text{B}}$)	Incremental	インクリメンタル	Square-wave signal Ua2 inverse
5	Ua0	(Z)	Reference	原点信号	Square-wave signal Ua0
6	$\overline{\text{Ua0}}$	($\overline{\text{Z}}$)	Reference	原点信号	Square-wave signal Ua0 inverse
7	I	(U)	Commutation	コミュテーション	Commutation signal I
8	$\overline{\text{I}}$	($\overline{\text{U}}$)	Commutation	コミュテーション	Commutation signal I inverse
9	II	(V)	Commutation	コミュテーション	Commutation signal II
10	$\overline{\text{II}}$	($\overline{\text{V}}$)	Commutation	コミュテーション	Commutation signal II inverse
11	III	(W)	Commutation	コミュテーション	Commutation signal III
12	$\overline{\text{III}}$	($\overline{\text{W}}$)	Commutation	コミュテーション	Commutation signal III inverse
13	Up	(+Vcc)	Supply +V (Up)	供給電源(+)	Supply +V (Up)
14	Un	0V	Supply 0V (Un)	供給電源(-)	Supply 0V (Un)
15			Vacant	空きピン	Vacant

Vacant pin must not be used